# Spannungsversorgung SVE1012

## Produktbeschreibung

Die SEB Spannungsversorgung SVE2012 im kompakten ½-19"-Gehäuse (1HE) ermöglicht die Versorgung von einem Verbraucher der folgenden Gerätetypen:

+ Remote-Interface VRI53xx
+ Langzeitdokumentation LZD60xx
+ Diagnose- und Wartungstool DWT60xx
+ Telefonanlage TEA20xx

Durch den Einsatz von zwei SVE1012 oder einer SVE1012 zusammen mit einer weiteren 12 V-Quelle kann eine redundante Versorgung des angeschlossenen Gerätes realisiert werden.
Dieses Gerät wird in diesem Fall jeweils an zwei Spannungsversorgungen angeschlossen. Die „Veroderung" der Versorgungseingänge erfolgt im angeschlossenen Gerät.

Eine 12 V-LED auf der Vorderseite der SEB Spannungsversorgung SVE1012 signalisiert, dass der Versorgungsausgang einwandfrei funktioniert.

Über einen Netzschalter auf der Rückseite der SVE1012 kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme | ohne Ausgangsbelastung 1 W,<br>bei maximaler Ausgangsbelastung 25 W |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsbelastung | max. 1,3 A |
| ca. Maße (B/H/T)<br>(ohne Einbausatz,<br>ohne Steckverbinder) | 219 mm / 44 mm / 197 mm |
| Material / Gehäuse | Stahl DC01 |
| Farbe (Standard) | Lichtgrau (RAL 7035)<br>pulverbeschichtet, matt, Feinstruktur |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Umgebungs-temperatur | -10 °C bis + 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis + 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchte: 5 % bis 95 %<br>nicht kondensierend |
| Schutzart | IP30 |
| Anschlüsse | 1x 230 V-Versorgungseingang<br>1x 12 V-Ausgang |
| Lieferumfang | Anschlussstecker und Netzkabel |
| Einbausätze<br>(separat erhältlich) | zum Einbau von ½-19"-Gehäusen an der Wand, auf dem Boden oder im Kfz<br>oder<br>zum Einbau von ½-19"-Gehäusen in 19"-Schränke |

Söffker Elektronik Barsinghausen GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 5
30890 Barsinghausen

Tel. 05105 / 7766-55
Mail info@goseb.de

www.goseb.de